



## (FR) Notice de montage

## (EN) Mounting instructions

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL3
Fil incandescent :	750°C
Étanchéité :	IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)



### Dimensions et caractéristiques techniques



Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast. (T)	Poids	Temp. fonct.	Recouvrable
1 X1287.101-1/2780	88 mm	30 mm	70 mm	0,22 kg	0/28 °C	Oui
2 X1287.101-1/3280	88 mm	30 mm	70 mm	0,22 kg	0/28 °C	Oui
3 X1287.101-1/4080	88 mm	30 mm	70 mm	0,22 kg	0/28 °C	Oui
4 X1287.102-1/2780	88 mm	30 mm	70 mm	0,22 kg	0/28 °C	Oui
5 X1287.102-1/3280	88 mm	30 mm	70 mm	0,22 kg	0/28 °C	Oui
6 X1287.102-1/4080	88 mm	30 mm	70 mm	0,22 kg	0/28 °C	Oui

### Montage luminaire

#### Consignes de sécurité



Coupez  
l'alimentation

Le raccordement électrique doit obligatoirement être effectué par un personnel compétent, dûment formé et autorisé à effectuer de telles opérations.

1. Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension.

#### ATTENTION - risque d'électrocution !

2. Risque de décharges électrostatiques (Norme ESD).

Manipuler en prenant les précautions nécessaires.

3. Il est impératif de respecter les indications et les étapes de montage.

#### Safety notes



Turn Off  
Power Supply

The electrical connection has to be set up by suitably trained and qualified, authorised personnel.

1. Never work when voltage is present on the luminaire.

#### WARNING - risk of electric shock !

2. Risk of electrostatic discharges (ESD Norm)

Handle with precautions.

3. It is necessary to observe the notes and steps described in the mounting instructions.

**Entretien**



1. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer le luminaire.
2. **La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.**

**Maintenance instructions**



1. Do not use chemicals or abrasives products to clean the fixture.
2. **The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.**

**1**

Ø 70mm

**2**

**3**

**4**

AC 230V

**5**

**6**

① Temporisation avant extinction  
10s - 10min

TIME

② Sensibilité:  
10cm - 4m

③ Crépusculaire:  
S'allume seulement la nuit  
S'allume si peu de luminosité  
S'allume tout le temps

LUX

**7**